



刷卡器继电器带消防模式接线方法 (新国标)

1. 刷卡器接 DC24V 电源，红色+，黑色-。
2. 找出按钮的公共线 (用万用表量是连在一起的) 将其断开，接一起后后连到刷卡器输出蓝色线之一；断开按钮线另一端接一起接刷卡器输出蓝色线之二。
3. 消防触点的两端引出 2 条线 (如轿内没有这 2 条线，需到机房引到轿内)，将消防触点线的其一接到上述 (2) 中的蓝色线之消防触点线的其二接到上述 (2) 中的蓝色线之二
注:厅外接法类似！
4. 刷卡后 8-10 秒内有效。

说明: KD 为到达地面楼层按钮，不接刷卡器。

